

Métodos de configuración de WIFI

Existen 2 métodos de configuración del Wifi del Panel UNICOM. Estas son 2 variantes que se pueden usar de forma indistinta y a conveniencia del instalador.

Cabe aclarar que en muchos casos el nombre de red es el mismo para las bandas 2.4GHz y 5 GHz por tanto el método 1 puede arrojar error. Para estos casos aplicar directamente método 2 Hot Spot.

Método 1 (Método Smart Config.)

1- Con el Celular conectado a la Red Wifi (Debe ser únicamente 2.4Ghz) entrar a la app y pulsar botón  ---> **Configurar** ---> **Configurar red WIFI**.



CONFIGURAR RED WIFI

Seleccioná una red, ingresa su clave y pulsa aceptar. Esas credenciales serán subidas a tu dispositivo WiFi.

SSID
wifi-casa-2.4

Clave
123456

Red oculta

CANCELAR ENVIAR


- 2- Rellenar el campo SSID y Clave del router.
- 3- Pulsar y soltar una vez el botón APM de la placa. En versiones nuevas emite 1 bip.
- 4- Deberás ver que LED WiFi de la placa destella de forma lenta cada 0.5 seg.
- 5- Verificando el paso 4 correctamente. Pulsar ENVIAR en la app Unity y esperar hasta escuchar 3 bips.

Método 2 (Método Hot Spot)

- 1- Pulsar y soltar una vez el botón APM de la placa. En versiones nuevas emite 1 bip.
- 2- Pulsar y soltar nuevamente el botón APM. . En versiones nuevas emite 2 bip.
- 3- Deberás ver que LED WiFi de la placa destella de forma rápida.
- 4- Verificando el paso 3 correctamente. En un teléfono smartphone (sin abrir la app Unity) dirígete a conectar a la red wifi que figura en un formato como UNICOM_XXXXXXXXXX .



5- Una vez conectado, luego de algunos segundos se deberá abrir una web donde se deben configurar el nombre de red y clave.



The screenshot shows a mobile captive portal interface. At the top, the time is 12:33 and the signal strength is 4G with a 30% battery icon. Below the status bar, the IP address 192.168.1.1 and the MAC address UNICOM_uwd4d4da19143c are displayed. The main header reads "Red Wi-Fi cautiva" with a "Cancelar" button. The network name is "UNICOM WiFi" with version "v1.18". There are three buttons: "Agregar red", "Eliminar red", and "Probar". Below these are two input fields: "SSID" with the value "Wifi-casa-2.4" and "CLAVE" with the value "123456". At the bottom, there are two buttons: "Enviar" and "Restablecer datos".

6- En caso que el paso 5 no sea automático. Proceder entrando al Chrome o Safari y escribir la dirección 192.168.1.1